


English

User Manual



GRAVITY Pro

Series

100W Fast Charging Power Bank

Specification

Description: 100W Fast Charging Power Bank

Battery Capacity: 20000mAh / 3.7V / 74Wh

Input Power:
USB-C1: 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A

Output Power:
• USB-C1: 3.3V-20V=5A(PPS) / 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A
• USB-C2: 3.3V-12V=2.22A(PPS) / 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A
• USB-A: 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A
• USB-C1 + USB-C2: 65W + 20W
• USB-C1 + USB-A: 65W + 22.5W
• USB-C2 + USB-A: 15W max. (5V=3A)
• USB-C1 + (USB-C2 + USB-A): 65W + 15W (80W max.)

Operating Temperature: 0~35°C

Size: 142 x 86 x 27 mm Weight: 408 g

1-Year Limited Warranty Made in China

Product Introduction


LED Display

Fast Charge Indicator

Input/Output Status Indicator

Current Battery Indicator

Wattage Status Indicator



Power Button

USB-A (22.5W max.)

USB-C1 (100W max.)

USB-C2 (20W max.)

Power Allocation

C1	C2	A
100W	•	•
•	20W	•
•	•	22.5W
•	•	•
65W	20W	•
65W	•	22.5W
•	15W	•
65W	15W	•

Note: (1) "•" means the port is not connected (2) The current is determined by the device being charged (smart-phone or tablet), and the output voltage also varies according to the back-end device connected.

LED Display Status Introduction

• Power on



Press power button once.

• Fast charging



The fast charge indicator turns green.

• Low-current charging mode (Support Apple Watch, etc. low-current devices in charging.)



Long press power button. The current battery indicator will blink. It will stop after press power button once.

• Abnormal warning



If current and voltage are too high. It will shutdown after the current battery indicator blink 5 times.

• Power off



Press power button twice.

• Low battery (≤5%)



Battery level below 5%, the indicator blinks until the battery reaches 0% then shutdown.

Protective Function

Multiple circuit protection

Short-circuit protection

Flame retardant protection

Over-current protection

Over-voltage protection

Over-heat protection

Attention

Do not expose to liquids

Keep away from children

Unplug the device when fully charged

1 year warranty

Please scan the QR code on the packaging for the user manual

Do not shake while charging

Avoid extreme temperatures

Do not disassemble, puncture, drop, bend or modify


For the fastest and safest charge, use an ADAM cable, your device's original cable or a certified cable (such as MFi)

ADAM

ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900 Made in China

Español

Manual del usuario



GRAVITY Pro

Series

Bateria externa de carga rápida de 100W

Especificación

Descripción: Bateria externa de carga rápida de 100W

Capacidad de la batería: 20000mAh / 3.7V / 74Wh

Potencia de entrada:
USB-C1: 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A

Potencia de salida:
• USB-C1: 3.3V-20V=5A(PPS) / 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A
• USB-C2: 3.3V-12V=2.22A(PPS) / 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A
• USB-A: 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A
• USB-C1 + USB-C2: 65W + 20W
• USB-C1 + USB-A: 65W + 22.5W
• USB-C2 + USB-A: 15W máx. (5V=3A)
• USB-C1 + (USB-C2 + USB-A): 65W + 15W (80W máx.)

Temperatura de funcionamiento: 0~35°C

Tamaño: 142 x 86 x 27 mm Peso: 408 g

Garantía limitada de un 1 año Hecho en China

Introducción del producto


Indicador LED

Indicador de carga rápida

Indicador de estado de Entrada/Salida

Indicador de batería actual

Indicador de estado de potencia



Botón de encendido

USB-A (22.5W máx.)

USB-C1 (100W máx.)

USB-C2 (20W máx.)

Asignación de energía

C1	C2	A
100W	•	•
•	20W	•
•	•	22.5W
•	•	•
65W	20W	•
65W	•	22.5W
•	15W	•
65W	15W	•

Note: (1) "•" significa que el puerto no está conectado (2) La corriente está determinada por el dispositivo que se está cargando (smartphone o tableta), y la tensión de salida también varía en función del dispositivo back-end conectado.

Introducción de la pantalla LED

• Encendido



Presione el botón de encendido una vez.

• Carga rápida



El indicador de carga rápida se vuelve verde.

• Modo de carga de baja corriente (Para Apple Watch y otros dispositivos de baja corriente.)



Mantenga presionado el botón de encendido. La corriente el indicador de batería parpadeará. *Se detendrá después de presionar el botón de encendido una vez.

• Advertencia anormal



Si la corriente y el voltaje son demasiado altos. Va a apagado después de la batería actual El indicador parpadea 5 veces.

• Apagado



Presione el botón de encendido dos veces.

• Batería baja (≤5%)



Nivel de batería por debajo del 5%, el indicador parpadea hasta que la batería llega al 0% y luego se apaga.

Función de protección

Protección de circuitos múltiples

Protección contra cortocircuitos

Protección ignífuga

Protección contra la sobretensión

Protección contra sobrevoltaje

Protección contra el sobrecalentamiento

Atención

No exponer a líquidos

Mantener alejado de los niños

No agitar durante la carga

Escanee el código QR en el paquete para obtener el manual del usuario

No desmontar, punzar, dejar caer, doblar o modificar

Desenchufar el dispositivo cuando está totalmente cargado

No agitar durante la carga


Para conseguir la carga más rápida y segura, use un cable ADAM, el cable original del dispositivo o un cable certificado (como MFi)

ADAM

ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900 Made in China

繁體中文

使用說明書



GRAVITY Pro

Series

100W 極速快充行動電源

產品規格

產品名稱: 100W 極速快充行動電源

額定容量: 5V/11000mAh, 9V/6100mAh, 10V/5500mAh, 12V/4400mAh, 15V/3700mAh, 20V/2650mAh

額定輸入:
USB-C1: 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A

額定輸出:
• USB-C1: 3.3V-20V=5A(PPS) / 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A
• USB-C2: 3.3V-12V=2.22A(PPS) / 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A
• USB-A: 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A
• USB-C1 + USB-C2: 65W + 20W
• USB-C1 + USB-A: 65W + 22.5W
• USB-C2 + USB-A: 15W max. (5V=3A)
• USB-C1 + (USB-C2 + USB-A): 65W + 15W (最高80W)

同時充放:
• USB-C1以任意電壓充電時，雙口最大總輸出15W (5V=3A)放電
• USB-C1 20V充電時，USB-C2單口最大20W (12V=1.67A)放電
• USB-C1 20V充電時，USB-A單口最大22.5W (10V/2.25A)放電

操作溫度: 0~35°C 尺寸: 142 x 86 x 27公釐 重量: 408克
保固: 1年 中國製造

產品介紹


LED顯示燈

快充狀態顯示燈

輸出/輸入狀態顯示燈

電量顯示燈

瓦數顯示燈



電源鍵

USB-A (最高22.5W)

USB-C1 (最高100W)

USB-C2 (最高20W)

功率分配

C1	C2	A
100W	•	•
•	20W	•
•	•	22.5W
•	•	•
65W	20W	•
65W	•	22.5W
•	15W	•
65W	15W	•

注意: (1) "•" 指該接口無連接 (2) 本機供應之電流由充電的設備 (手機、平板或電腦) 來決定，輸出電壓也會隨著後端連接的設備不同，輸出電壓而有所不同。(3)當產品100W輸出時，可支持下面這些終端產品的型號: Apple INC, Equipment: iPhone, iPad, iPad Pro, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro 13", MacBook Pro 14", MacBook Pro 16"等裝置。

LED顯示燈說明

• 電源開啟



按一下電源鍵

• 快充模式



快充狀態顯示燈亮綠燈

• 小電流模式 (支援Apple Watch等小電流裝置充電)



長按電源鍵，電量顯示燈的個位數燈開始閃爍。 *按一下電源鍵即可解除小電流模式。

• 異常警示



若電流或電壓過高，電量顯示燈的所有燈亮起，並閃爍5次後，電源自動關機。

• 電源關閉



按兩下電源鍵

• 低電量 (≤5%)



電量低於5%後，指示燈閃爍，直到電量為0%，電源自動關機。

防護功能

多重電路保護

短路保護

阻燃材質保護

過電流保護

過量電壓保護

過熱保護

注意

請勿接觸液體

遠離孩童

裝置電池充電後請卸除

紙本說明書版面修改將不另行通知，修改說明請依照彩盒外印製QR Code為主

充電時請勿搖晃

避免高溫或過低環境下使用

請勿拆解、刺穿、摔落、彎折或改造


為確保快速且安全的充電品質，請使用ADAM elements的綠材，原廠綠材或通過認證 (如MFi) 的綠材。

ADAM

廠商: 亞東元素國際股份有限公司
地址: 台北市大安區基隆路三段85號2樓
電話: 02-2738-9900
包裝內容: 行動電源x1、USB-C充電線x1、布拭x1、說明書x1

ไทย

คู่มือผู้ใช้



GRAVITY Pro

Series

พาวเวอร์แบงค์ชาร์จเร็ว 100W

ข้อมูลจำเพาะ

คำอธิบาย: พาวเวอร์แบงค์ชาร์จเร็ว 100W

ความจุแบตเตอรี่: 20000mAh / 3.7V / 74Wh

กำลังอินพุต:
USB-C1: 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A

กำลังเอาพุต:
• USB-C1: 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A
• USB-C2: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A
• USB-A: 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A
• USB-C1 + USB-C2: 65W + 20W
• USB-C1 + USB-A: 65W + 22.5W
• USB-C2 + USB-A: 15W max. (5V=3A)
• USB-C1 + (USB-C2 + USB-A): 65W + 15W (80W max.)

อุณหภูมิการทำงาน: 0~35°C

ขนาด: 142 x 86 x 27 mm น้ำหนัก: 408 g

การรับประกัน ภายในเวลา 1 ปี ผลิตในประเทศจีน

ทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์


การแสดงผล LED

ไฟตัวบ่งชี้การชาร์จเร็ว

ไฟตัวบ่งชี้สถานะอินพุต/เอาพุต

ไฟตัวบ่งชี้แบตเตอรี่

ไฟตัวบ่งชี้สถานะพลังงาน



ปุ่มเปิด-ปิด

USB-A (22.5W max.)

USB-C1 (100W max.)

USB-C2 (20W max.)

การจัดสรรพลังงาน

C1	C2	A
100W	•	•
•	20W	•
•	•	22.5W
•	•	•
65W	20W	•
65W	•	22.5W
•	15W	•
65W	15W	•

หมายเหตุ: (1) "•" หมายถึงพอร์ตที่ไม่ได้เชื่อมต่อ (2) กระแสไฟฟ้าอาจอิงจากอุปกรณ์ปลายทางที่กำลังชาร์จ (สมารถใช้หรือแยกได้) และแรงดันไฟจะแปรผันตามอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อด้วย

คำแนะนำสถานะการแสดงผล LED

• เปิดเครื่อง



กดปุ่มเปิด-ปิดหนึ่งครั้ง

• การชาร์จเร็ว



ไฟตัวบ่งชี้การชาร์จเร็วติดสีเขียว

• โหมดการชาร์จกระแสไฟฟ้า (รองรับ Apple Watch ฯลฯ อุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าในขณะชาร์จ)



กดปุ่มเปิด-ปิดค้างไว้ ไฟตัวบ่งชี้แบตเตอรี่จะติดกะพริบ

• การเตือนความผิดปกติ



ถ้ากระแสไฟและแรงดันไฟสูงเกินไป จะปิดทำงานหลังจากไฟตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ติดกะพริบ 5 ครั้ง

• ปิดเครื่อง



กดปุ่มเปิด-ปิดสองครั้ง

• แบตเตอรี่ต่ำ (≤5%)



ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 5% ไฟตัวบ่งชี้แบตเตอรี่จะติดกะพริบ แบตเตอรี่จะถึงระดับ 0% จากนั้นจึงดับ

ฟังก์ชันป้องกัน

การป้องกันระบบหลายวงจร

การป้องกันกระแสไฟเกิน

การป้องกันการลัดวงจร

การป้องกันแรงดันไฟเกิน

การป้องกันที่หน่วงการติดไฟ

การป้องกันความร้อนเกิน

ข้อควรทราบ

อย่าให้สัมผัสของเหลว

อย่าเข้าอยู่ในระหว่างชาร์จ

เก็บให้ห่างจากเด็ก

อย่าถอดแยก ถัก ทำหล่นจากที่สูง ทิ้งขว หรือตัดแปลงอุปกรณ์

รับประกัน 1 ปี

กดปลั๊กออกอุปกรณ์เมื่อชาร์จเต็มแล้ว

หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุณหภูมิสูงสุด

เพื่อการชาร์จที่เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุด โปรดใช้สายเคเบิล ADAM ส่วนแถมที่มากับอุปกรณ์หรือสายเคเบิลที่ได้รับการอนุมัติ (เช่น MFi)

โปรดสแกนรหัส QR บนบรรจุภัณฑ์เพื่อรับคู่มือผู้ใช้

แบบร่าง GRAVITY Pro

ข้อแนะนำสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่สำรองให้ถูกต้อง

-ห้ามร่อนที่เกิดจากการอัดประจุไฟฟ้า การชาร์จควรทำในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ชาร์จไฟบนผิวที่ติดไฟง่าย และไม่ใส่ประจุบนพื้นผิวที่เป็นโลหะ

-ไม่ชาร์จกับแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าไว้ใกล้แหล่งความร้อน รับแสงแดดโดยตรง แกสที่ติดไฟได้ ความชื้น น้ำหรือของเหลว

-ไม่ควรถอดชิ้นส่วน เบ็ด เหนือสล็อตหรือสลับปลั๊กออกมาเข้าไปในแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า

-ไม่ควรให้แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ได้รับแรงกระแทก ถูกกดทับ ถูกงัด ถูกฉีก

-ไม่ทำในแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าด้วยของ หรือเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหาย

-ไม่ใช้งานหากมีอาการหรือใช้ด้วยความเสียหายแบบอื่น เชื้อเพลิงที่หมดไฟหมด และการระเบิด

-ควรอ่านคู่มือผู้ใช้ที่แนบมาทุกแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าและแนะนำในการอัดประจุไฟฟ้า

-ควรใช้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ตั้งแต่ 0-40 องศาเซลเซียส

-ควรใช้ Adapter หรือสาย ที่โคมมาตรฐานในการชาร์จแบตเตอรี่สำรองหากเกิดการผิดปกติในการชาร์จ ไม่พบ ดึงสายชาร์จออกจากแบตเตอรี่สำรอง และติดต่อฝ่ายบริการ เพื่อรับคำแนะนำ

-สินค้าสามารถชาร์จได้แบบธรรมดา และชาร์จเร็วขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ในการทำการทำงานปกติของแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า

-ขณะชาร์จจะเกิดความร้อนสะสมที่แบตเตอรี่อาจเกิดการกักตุนความร้อนในการทำการงานปกติของแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า

-ขณะชาร์จจะเกิดความร้อนสะสมที่แบตเตอรี่อาจเกิดการกักตุนความร้อนในการทำการงานปกติของแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า

ADAM

ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900 Made in China

FC

CE

RoHS

R39108

PRINTED WITH SOY INK

TIS 2879-2560

Koan Co., Ltd.